

C2S8 : CitizenCam 8 vues

Caractéristiques techniques



CITIZENCAM

- **1 enregistreur**
 - SSD 1 To (plus de 750h de vidéos)
 - 12 ports Gigabit Ethernet : 10 PoE* (9 caméras + wifi) et 1 port externe
 - 1 sortie HDMI (pour envoi d'un flux vidéo vers un écran ou projecteur)
 - 2 ports USB
 - 1 interface audio numérique
 - résolution 24 bits / 192 Khz
 - 2 entrées combo jack 6,3 mm / XLR
 - pré ampli micro avec alim Phantom + 48V
 - sortie casque / direct monitor
 - Connectiques Ethernet professionnelles Neutrik
 - Alimentation par fiche Neutrik NAC3-MPA (bleue)
- **8 caméras PTZ**
 - Zoom optique 4x (2,7mm - 11mm)
 - Capteur 1/2.7" 2 Megapixel CMOS
 - Bit rate : H.264+/H.264 : 448Kbps - 8192Kbps
 - Résolution / fréquence maximale : 1080P (25/30fps), 720P (50/60fps)**
 - Auto iris / auto focus / balance des blancs (Indoor, Outdoor, flicker 50 et 60Hz) / compensation contre-jour
 - Embases CitizenCam (vissable en 1/4' et 3/8') avec connectiques Neutrik Ethercon
- **Tablette Android 7" dotée de l'application CitizenCam**
- **Point d'accès Wifi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4Ghz / 5 Ghz pour connecter la tablette ou un PC avec un retour vidéo optimal**
- **1 boîtier serveur rackable 4U + étagère 1U (réseau et son)**
- **Carte d'acquisition déportée HDMI (captation sortie écran d'un PC) (option)**
- **Dispositif C2 All Around (option)**
- **1 switch PoE déporté (option)**
 - Connectiques Ethernet professionnelles Neutrik Ethercon
 - Alimentation par fiche Neutrik NAC3-MPA (bleue)
 - Permet de connecter et d'alimenter 4 caméras à plus de 100m de l'enregistreur

*PoE : Power over Ethernet, alimentation électrique par Ethernet

** Par défaut, les résolutions standards CitizenCam sont en 720p

	2 caméras	4 caméras	6 caméras	8 caméras	10 caméras
Carte mère durcie	✓	✓	✓	✓	✓
Processeur de base	✓	✗	✗	✗	✗
Processeur amélioré	✗	✓	✓	✗	✗
Processeur high-end	✗	✗	✗	✓	✓
SSD 256 Go	✓	✓	✗	✗	✗
SSD 512 Go	✗	✗	✓	✗	✗
SSD 1 To	✗	✗	✗	✓	✓
RAM 8 Go	✓	✓	✗	✗	✗
RAM 16 Go	✗	✗	✓	✓	✓
Boitier 2U	✓	✓	✓	✗	✗
Boitier 4U	✗	✗	✗	✓	✓
Carte son USB	✓	✓	✓	✓	✓
Switch/router 5 ports PoE	✓	✓	✓	✓	✓
Switch 8 ports PoE	✗	✓	✗	✗	✗
Switch 16 ports PoE	✗	✗	✓	✓	✓
Wifi meshed 2,4/5 Ghz	✓	✓	✓	✓	✓

CitizenCam
 132 rue André Bisiaux
 54320 Maxéville
contact@citizencam.eu
 0383674199